



เปรียบเทียบ Network Time Server แต่ละรุ่น



| | | NTS-150 | NTS-200 | S200 | S250 | TS2100 | S100 |
|-------------------|--------------------------------------|----------|---------|------|------|--------|------|
| Time Protocol | NTP Server | X | X | X | X | X | X |
| | NTP Broadcast Server / Client | | X | X | X | X | X |
| | NTP Peering Client | | X | X | X | | X |
| | NTP Multicast Server/Client | | | X | X | | X |
| | NTP Multicast Server/Client | | | X | X | | |
| | SNTP | X | X | X | X | X | X |
| | Time | X | X | X | X | X | X |
| | Daytime | X | X | X | X | X | X |
| แหล่งอ้างอิงเวลา | GPS Reference | X | X | X | X(1) | X(1) | X |
| | NTP Peering reference | | X | X | X | | X |
| | ACTS Dial-up reference | | | | | X(5) | X |
| | IRIG B Input reference | | | | X | X | X |
| | External 10MHz input reference | | | | X | | X |
| | 1PPS Input reference | | | | X | X | X |
| เครือข่ายโปรโตคอล | Number of 10/100Base-T ports | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| | HTTP (web i/f) | | X | X | X | | X |
| | SSL/HTTPS (secure web pages) | | | X | X | | X |
| | Telnet (w/disable fcn.) | X | X | X | X | X | |
| | SNMP V1, V2c, V3 | V1 | V1 | X | X | V1 | X |
| | Custom MIB II | X | X | X | X | X | |
| | DHCP (w/disable fcn.) | X | X | X | X | X | X |
| | SSH/SCP (w/disable fcn.) | | | X | X | | X |
| | MD5 | X | X | X | X | X | X |
| Ipv6 | | | X | X | | | |
| ส่วนติดต่อผู้ใช้ | Vacuum florescent display/multi-line | Opt. LED | LED | X | X | LED | |
| | Numeric keypad | | X | X | X | X | |
| | Sync LED | X | X | X | X | X | X |
| | Network LED | | | X | X | | |
| | Alarm LED | | | X | X | | |
| | NTP LED | | | X | X | | |
| | USB | | | X | X | | |
| | RS-232 | X | X | X | X | X | X |
| Osc. | OCXO upgrade | | | X | X | X | |
| | Rubidium upgrade | | | X | X | X | X |
| ค่าเวลา Output | Timing accuracy | (4) | (4) | (2) | (2) | (3) | (4) |
| | สัญญาณออก 1PPS | | | | X | X | X |
| | สัญญาณออก IRIG B | | | | X | X | X |
| | สัญญาณออก Sysplex (dedicated port) | | | X | X | X | X |
| | 10MHz output | | | | X | X | |
| Misc. | General server status logs | | | X | X | | |
| | Autocheck for firmware upgrades | | | X | X | | |
| | Email alerts | | | X | X | | X |

(1) ใช้งานโดยไม่มี GPS (2) ±50 Nanoseconds (3) ±2 Microseconds (4) ±1 Microseconds (5) ต้องการ Modem ภายนอก

